

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrechteinbau mit Kabelabgang rechts, mit Motorantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Betriebsartenwahlschalter (Fernbedienung, Vorort-Bedienung, Verriegelt), externe Motoransteuerung durch DC 24V-Dauersignal oder Impulssignal >300ms, Vorort-Motoransteuerung durch Handbetätigung, mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar:

- 3polig schaltbar
- Abdeckung des Kabelanschlussraums beim geöffneten Gerät
- Montagesperre im eingeschaltetem Zustand
- Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V bzw. AC 690V)
- Bemessungsisolationsspannung AC 1000V
- Bedingter Bemessungs Kurzschlussstrom
 - 3AC 400V / 500V : 100kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen)
 - 3AC 400V / 500V : 120kA (50mm Abstand zur geerdeten Teilen)
 - 3AC 690V : 80kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen)
- Schutzart IP40
- Gebrauchskategorie AC-23B
- Bemessungsbetriebsstrom 160A (optional 250A, 400A, 630A)
- Größe 00 (optional Größe 1, Größe 2, Größe 3)

Bestückt mit:

- Elektronische Sicherungsüberwachung ES08 mit frontseitiger LED-Anzeige der Störmeldung und potentialfreie Relaiskontakte (Fremdversorgt DC 24V)
- Schaltstellungsanzeige zur Fernmeldung, 1 Öffner und 1 Schließer auf Steckerleiste verdrahtet

Zusätzlich optional bestückbar (nachrüstbar):

- 1 Stromwandler nach VDE 0414/1, Klasse 1 (optional Kl. 0,5 / Kl. 0,2), Wandlerübersetzung N/1A oder N/5A, Nennüberstromfaktor M5, zur Messung auf Steckerleiste zur Fernmeldung verdrahtet

Fabrikat:
Typ:

JEAN MÜLLER
SASIL-PL.../H31/AR-M/ES08